



Technische Daten Philips LED-Spot Klar
Accent G2 RS061B 6W 500lm 36D - 830 |
80mm - Dimmbar



Cut-out hole diameter - Ø68mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 243203 |
| EAN | 8719514331259 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |
| Produkttyp | LED Strahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8 | 33125900 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 68 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Schwenkbar | Ja |
| Product Serie | RS061B |

Masse

| | |
|------------------|----|
| Länge (mm) | 80 |
| Breite (mm) | 80 |
| Höhe (mm) | 55 |
| Durchmesser (mm) | 80 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**