



## Caractéristiques Osram tube LED 115cm | 3000K 26W - SubstiTUBE HO

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 242603                                |
| EAN                          | 4058075630529                         |
| Marque                       | Osram                                 |
| Nom du fabricant             | LEDTUBE T5 AC HO54 1149 26W 830 OSRAM |
| Quantité recommandée         | 10                                    |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Étiquette énergétique        | D                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 54               |
| Puissance (W)                     | 26               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G5               |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 138              |
| Référence Article           | Tube LED T5      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Starter LED inclus | Non                                  |
| Ballast Nécessaire | No                                   |
| Ballast            | Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | High Output                          |
| Logement           | Glass                                |
| Product Serie      | Substitute                           |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 115cm |
| Longueur (mm) | 1150  |
| Diamètre (mm) | 19    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

