



Caractéristiques Philips Hublot LED
Coreline WL140V Blanc 16.2W 1200lm -
830 | 390mm - IP65 - 1-10v Dimmable -
Éclairage de secours 3 heures -
Déecteur de mouvement et de
lumière

[Voir le produit](#)

Product Details

EOC8 97866200

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 243324 |
| EAN | 8718699978662 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable 1-10v |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 74 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Hublot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|--------------|
| Luminaire par Type | Professional |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Product Serie | WL140V |

Dimensions

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 85 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|--|

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**

