



Caractéristiques Philips Spot LED
LuxSpace Accent Performance Noir
RS781B 36W 3850lm 36D - 930 |
170mm - Meilleur rendu de couleur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 243266 |
| EAN | 8718699979393 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RS781B 39S/930 PSU-E WB BK |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 107 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|----------|
| EOC8 | 97939300 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Inclinable | Oui |
| Product Serie | RS781B |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 170 |
| Diamètre (mm) | 170 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**